

GENERADOR HUSQVARNA G2500P



Generador de tamaño mediano con una potencia nominal de 2,0 kW (50 Hz) para abastecer hogares y lugares de trabajo con suministro eléctrico limitado. Su depósito de 14 L garantiza un rendimiento continuo gracias a su motor de gasolina robusto, fiable y de fácil arranque en cualquier condición. Su panel de control intuitivo y su diseño ergonómico facilitan su transporte y uso en cualquier situación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia máxima (CA) (kW)	2,8 kW
Potencia nominal (CA) (kW)	2 kW
Tipo de combustible	Nafta
Modelo de motor	Husqvarna
DC Salida	1x 12V-8A
AC Salida	2x 220V-20A Type "I"
Fase	Monofásico
Capacidad de aceite del motor	0,6 Lts.
Cilindrada	196 c.c.
Peso (Kg)	49 Kg
Tensión (CA)	220 V
Potencia máxima de motor (HP)	5,4 (HP) HP
Sistema de arranque	Retráctil
Capacidad de tanque de combustible (L)	14 L
Frecuencia (CA)	50 Hz
Consumo (g/kWh)	395 g/kWh
Autonomía (50% / 100%)	12 h / 9 h
Nivel de potencia sonora medido	93
Origen	RPC