

GENERADOR HUSQVARNA G8500P



El Generador Husqvarna G8500P es una opción potente y eficiente para abastecer de energía tanto hogares como sitios de trabajo en entornos con suministro eléctrico limitado. Con una potencia nominal de 7.5 kW (50Hz) y un motor de gasolina confiable, este generador garantiza un rendimiento óptimo con un consumo de combustible de 375 g/kWh. Su tanque de 27 litros permite una operación continua, mientras que su diseño ergonómico y tablero intuitivo facilitan su uso incluso en condiciones difíciles. Además, cuenta con ruedas de transporte para mayor comodidad y movilidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia máxima (CA) (kW)	8,5 kW
Potencia nominal (CA) (kW)	7,5 kW
Tipo de combustible	Nafta
Motor	Husqvarna HH 459
DC Salida	1x 12V-8A
AC Salida	2x 220V-20A Type "I"
Fase	Monofásico
Batería	SI
Capacidad de aceite del motor	1,1 Lts.
Cilindrada	458 c.c.
Peso (Kg)	107 Kg
Tensión (CA)	220 V
Potencia máxima de motor (HP)	16,3 HP
Sistema de arranque	Eléctrico/Retráctil
Capacidad de tanque de combustible (L)	27 L
Frecuencia (CA)	50 Hz
Consumo (g/kWh)	375 g/kWh
Ruedas	SI
Manija de transporte	SI
Autonomía (50% / 100%)	8 h / 7 h
Nivel de potencia sonora medido	95
Origen	RPC